

(laskinta saa käyttää)

- Selitä lyhyesti mitä seuraavat sähköverkko-omaisuuden hallintaan liittyvät termit tarkoittavat
  - CCA
  - Kehittämissuunnitelma
  - TBM
  - RCM
  - Määräaikaistarkastus
- Verkkotietojärjestelmä oleellinen tietojärjestelmä sähköverkko-omaisuuden hallinnassa. Selvitä lyhyesti mitkä ovat verkkotietojärjestelmän keskeiset toiminnot.
- Maaseudun keskijännitejohdot on perinteisesti rakennettu avojohtoina ja kaapelointia käytetty lähinnä taajamissa. Viime aikoina on kaapelointi yleistynyt myös maaseutuverkoissa. Mitkä tekijät ovat ajaneet kehitystä tähän suuntaan? Mitä haasteita laajamittaisessa kaapeloinnissa on?
- Tarkastele alla olevassa kuvassa on esitetyn keskijännitejohtolähdön luotettavuutta laskemalla SAIFI, SAIDI, MAIFI ja vuotuisten keskeytyskustannusten odotusarvo. Johtojen pysyvien vikojen vikataajuus on 5 vikaa / 100 km vuodessa ja korjausaika 3 h. Jälleenkytkennällä poistuvien vikojen vikataajuus on 50 vikaa /100 km. Erottimen kytkentäaika on 60 minuuttia. Keskeytyskustannusparametrit pysyvissä vioissa ovat 1 €/kW ja 10 €/kWh sekä jälleenkytkennöissä 1 €/kW. Tarkastele myös luotettavuuden parantamista jos erottimen paikalle asennetaan katkaisija. Miten SAIFI, SAIDI ja MAIFI muuttuvat? Onko katkaisijan asentaminen perusteltua, jos sen kustannus on 25000 €? Millä muulla tavoin toimitusvarmuutta voitaisiin parantaa?

